

2 in 1 : Avviatore 12 e 24V e alimentazione 12V.

- Avvia istantaneamente moto, automobili, camper, furgoni, piccoli camion 24V senza rischio per l'elettronica del veicolo.
- Alimenta tutti gli apparecchi elettrici in 12V DC, grazie alle sue 2 batterie interne 22 Ah.
- Lampada integrata per facilitare la visibilità durante l'operazione.



AVVIATORE AUTONOMO






- ✓ **STARTpack TRUCK avvia istantaneamente veicoli, camper, furgoni, con motorizzazioni a benzina e diesel**

(corrente di avvio 750A/3200A in 12V e 650A/1600A in 24V di picco).



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- ✓ In assenza di corrente nelle vicinanze, lo STARTpack TRUCK possiede 2 batterie integrate da 22Ah ciascuna che diventano l'alimentazione autonoma a 12V per tutti gli apparecchi elettrici, tv, lampade, pc portatili...

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h



LUCE DI SERVIZIO INTEGRATA

- ✓ Per un'operazione nell'oscurità, lo STARTpack TRUCK è munito di lampada da 7 LED ad alta luminosità.











La confezione include :
- Carica batterie 12V (ref. 054684)



VERSIONE PRO

- ✓ **Carica batterie automatico 230V / 12V Floating** : per una carica della batteria interna senza sorveglianza.
 - Ricarica la batteria al 100%, preserva la sua durata e le sue prestazioni.
 - Può restare collegato permanentemente alla corrente (da mettere in carica dopo ogni utilizzo).
- ✓ **Tester integrato** per visualizzare lo stato di carica della batteria interna.
- ✓ **Interruttore batteria ON/OFF** protezione contro i sovraccarichi di tensione al collegamento.
- ✓ **Allarme sonoro** per prevenire l'inversione di polarità in caso di errore nella manipolazione.
- ✓ **Cavi in rame 2 x 1.80m, ø25mm² con morsetti 600 A isolati.**
- ✓ **Dotato di fusibile da 300A nella parte posteriore** (fusibile di ricambio fornito).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF					
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								