

Il NOMAD POWER 401 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:

- **Booster per veicoli 12 V (moto, quad, veicoli leggeri).**
- **Alimentazione autonoma per piccoli apparecchi elettronici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione**

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** (LiCoO₂) gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (intensità di avviamento: 350 A).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (⚠ Non avviare le batterie al litio LiFePO₄ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili).

START	12 V PETROL & DIESEL	5 > 70 Ah

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il cavo di **avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENERGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (2.5 Ah) gli conferisce un'autonomia sufficiente per soddisfare i bisogni quotidiani e per restare connesso (telefono, tablet).

Dotato di **2 porte USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...

LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

VISUALIZZAZIONE LCD

Il NOMAD POWER 401 è dotato di uno schermo LCD che da le indicazioni:

- sulla % di carica della batteria interna.
- sulle diverse porte d'entrata e di uscita utilizzate.

UN PRODOTTO ERGONOMICO

Molto leggero (320 g) e compatto, troverà posto anche nel portaoggetti del veicolo così come in una borsa da viaggio.



Schermo LCD



**Consegnato con
fodera + accessori.**



Cavo di avviamento
intelligente



Cavo USB
multi-connettori



Cavo di ricarica
USB-C / USB-C

**Blocco caricabatterie
opzionale**



087101 Caricatore USB da 15 W



087354 Caricatore USB da 15 W

AVVIAMENTO						ATTREZZATURA				ENTRATE/USCITE				POWER BANK		LED	DIMENSIONI	
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES 			INPUT 	OUTPUT 							
Capacity per cell	Type	Full charge					Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning					
2.5 Ah 37 Wh	LiCoO ₂	3 h	350 A	700 A	900 A					5V - 2A	2  5V - 2.1A 5/9/12V - 2A	—	—		3 modes : Light SOS SPOT	14.5 x 8.5 x 3	0.320	