

Il NOMAD POWER 501 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:

- **Booster per veicoli 12 V (moto, quad, veicoli, SUV).**
- **Alimentazione autonoma per piccoli apparecchi elettrici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione**

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **lithium (LiCoO2)** gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (*intensità di avviamento: 500 A*).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (*liquido, gel, AGM, Start&Stop*) in pochi secondi (⚠ *Non avviare le batterie al litio LiFePO₄ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili.*)

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 > 90 Ah

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il **cavo di avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENERGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (*3 Ah*) gli conferisce un'autonomia sufficiente per soddisfare i bisogni quotidiani e per restare connesso (*telefono, tablet, computer*).

Dotato di:

- **2 porte USB : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A** per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta di uscita 15 V - 5 A** ideale per alimentare un apparecchio elettrico 12V (*frigorifero, ventilatore, ecc...*)

LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa (*1 led*) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

VISUALIZZAZIONE LCD

Il NOMAD POWER 501 è dotato di uno schermo LCD che da le indicazioni:

- sulla % d carica della batteria interna.
- sulle diverse porte d'entrata e di uscita utilizzate.

UN PRODOTTO ERGONOMICO

Molto leggero (480 g) e compatto, troverà posto anche nel portaoggetti del veicolo così come in una borsa da viaggio.



Schermo LCD a colori



Consegnato con fodera + accessori.



Blocco caricabatterie opzionale



087101 Caricatore USB da 15 W

087354 Caricatore USB da 15 W

AVVIAMENTO			ATTREZZATURA			ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI					
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES			INPUT	OUTPUT		✓	3 modes: Light SOS SPOT	cm	kg
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V - 2A	12V				
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A	✓	✓	✓	✓	5V - 2A	2	5V - 2A 5/9/12V - 2A	5A	✓	17,5 x 8,5 x 3	0,480